

Lecteur de badges mains-libres R301-0001



- ✓ ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS
- ✓ IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE
- ✓ LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES
- ✓ POSE EN ENCASTREMENT
- ✓ FINITION INOX



NOTICE

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES



ANTI-VANDALE



ROZOH.INFO



TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| RÉF. | | R301-0001 |
| DIMENSIONS (L x H x P) | Lecteur: | 130 x 130 x 2,5 mm |
| | Boîtier seul : | 112,4 x 112,4 x 40 mm |
| FINITION | | ■ Inox |

ACCESSOIRES

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| Boîtier saillie  | RÉF. | R801-0001 |
| | DIMENSIONS (L x H x P) | 130 x 130 x 40 mm |
| | FINITION | ■ Inox |

DESRIPTIF

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS | Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access | 50 000 (selon modules de transmission) |
| | Compatible avec badges Mifare Desfire | ✓ |
| | Plages horaires d'accès libre | ✓ |
| GESTION & FONCTIONS | Nombre de plages horaires | 5/jour sur 365 jours |
| | Gestion des jours fériés et vacances scolaires | ✓ |
| | Gestion des accessoires par couleur | ✓ |
| POSE | En encastrément | ✓ |
| | En saillie | En option |

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G
 DATA ECO ou DATA
R101-0006 ou R101-0007
 (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| ALIMENTATION | Préconisée (non incluse) | 24 VDC 2,5A |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | -20° à + 60°C |
| | Indice protection | IP54 |